كماشة Miller متعددة الوظائف لتعرية الألياف البصرية F9، بتصميم 9 في 1 ومن فولاذ مقاوم للصدأ 420، لأعمال FTTH

الألياف البصرية · أدوات الألياف البصرية

أداة KONGIA F9 بوظائف 9 في 1 لتجهيز ألياف FTTH/FTTx البصرية. تتضمن ثلاثة ثقوب تعرية ومقعدين لكابل الإسقاط وقطع الأراميد وفصل سلك التقوية وقطعه ومشبك تنظيف قابلًا للإزالة.

KG-FT-STR-F9

العلامة التجارية
KONGIA

النوع
أداة متعددة الوظائف لتقشير الألياف الضوئية، 9 في 1

مادة الجسم
فولاذ مقاوم للصدأ 420

نظرة عامة على المنتج

أداة KONGIA F9 بوظائف 9 في 1 لإعداد الألياف البصرية لـ FTTH/FTTx. تتضمن ثلاث فتحات تعرية ومقعدين لكابل الإسقاط وقطع الأراميد وفصل سلك التقوية وقطعه ومشبك تنظيف قابلًا للإزالة.

الجسم من فولاذ مقاوم للصدأ 420 بتشطيب ذهبي ومقابض زرقاء داكنة ذات ملمس بارز وتفاصيل برتقالية. يساعد النابض على إعادة الفكين، ويتيح القفل تخزينهما مغلقين.

يجمع المشبك الجانبي بين التعرية وتنظيف الألياف في الأداة نفسها. استخدم كل منطقة قطع لوظيفتها المحددة: يجب عدم استخدام حافة الأراميد لقطع السلك الفولاذي.

المزايا الرئيسية

- تسع وظائف مدمجة لتجهيز الألياف الضوئية.
- ثلاث مراحل للتقشير: الغلاف والطبقة العازلة والطلاء.
- مواضع لكابل التوصيل 2,1 x 1,6 mm و3 x 2 mm.
- حافة للأراميد وثقب فصل ومنطقة قطع لسلك التقوية.
- مشبك تنظيف جانبي قابل للإزالة.
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ 420 بتشطيب ذهبي.
- مقابض زرقاء داكنة محببة بتفاصيل برتقالية.
- نابض إرجاع وإغلاق بقفل.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
العلامة التجارية	KONGIA
الطراز	F9
النوع	أداة متعددة الوظائف لتقشير الألياف الضوئية، 9 في 1
مادة الجسم	فولاذ مقاوم للصدأ 420
التشطيب والألوان	جسم ذهبي؛ مقابض زرقاء داكنة بلمسات برتقالية
الوظيفة 1 — تعرية الغلاف	2–3 mm
الوظيفة 2 — تعرية طبقة العازل	من 900 µm إلى 250 µm
الوظيفة 3 — تعرية الطلاء	من 250 µm إلى ليف 125 µm
الوظيفة 4 — قطع الأراميد	حافة مخصصة؛ لا تُستخدم للسلك الفولاذي
الوظيفة 5 — الفصل	ثقب سلك التقوية
الوظيفة 6 — تعرية كابل الإسقاط	1.6 x 2.1 mm
الوظيفة 7 — تعرية كابل الإسقاط	2 x 3 mm
الوظيفة 8 — قطع سلك التقوية	منطقة مخصصة لسلك تقوية كابل الإسقاط
الوظيفة 9 — التنظيف	مشبك جانبي قابل للإزالة لتنظيف الألياف
الآلية	زنبرك إرجاع وإغلاق بقفل
الأبعاد المرجعية	حوالي 165 x 58 mm
الوزن المرجعي	حوالي 140 g
التشغيل	يدوي، دون مصدر طاقة
التطبيق	تجهيز كابل وألياف FTTH/FTTx
وحدة البيع	1 أداة

الاستخدامات

تركيب FTTH/FTTx
تحضير الألياف وكابل الإسقاط المتوافقين.

تحضير اللحام
تجريد على مراحل وقطع الأراميد وتنظيف الألياف.

صيانة الشبكة البصرية
أداة مدمجة ذات عدة مناطق عمل مدمجة.

تحضير أسلاك التوصيل الليفية في الورشة
جرّد نهايات ألياف متوافقة لإنهاء التجميعات البصرية، مع اتباع تسلسل التنظيف والقطع قبل اللحام.

التعبئة والمحتويات

1 أداة KONGIA F9 مع مشبك تنظيف جانبي. الحد الأدنى للطلب: 1 وحدة. الكابلات والألياف المعروضة توضح الاستخدام وهي غير مشمولة.