Kit de Inspección y Limpieza de Fibra Óptica 400X con Plumas One Click

Fibra Óptica / Equipos de Prueba y Empalme

Kit KONGIA con microscopio óptico 400X, interfaces de 1,25/2,5 mm, plumas One Click y cassette de limpieza en seco. Incluye bolsa, funda para el microscopio y consumibles; botella vacía.

KG-FT-IK-400X

Marca
KONGIA

Modelo
KG-FT-IK-400X

Tipo
Kit de inspección y limpieza de fibra óptica

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FT-IK-400X
Marca	KONGIA
Modelo	KG-FT-IK-400X
Tipo	Kit de inspección y limpieza de fibra óptica
Microscopio	Inspección óptica de caras terminales, 400X
Enfoque	Ajuste manual
Interfaces del microscopio	1,25 mm y 2,5 mm
Conectores compatibles del microscopio	LC / SC / FC / ST, según interfaz
Plumas One Click	1,25 mm y 2,5 mm
Pluma de 1,25 mm	LC / MU
Pluma de 2,5 mm	SC / FC / ST
Cassette	Limpieza en seco; núcleo reemplazable
Capacidad nominal del cassette	Más de 550 operaciones
Toallitas sin pelusa	50 unidades
Hisopos de limpieza	100 de 1,25 mm y 100 de 2,5 mm
Accesorios	Soplador manual, cepillo y botella vacía
Líquido de limpieza	No incluido
Transporte	Bolsa de poliéster y funda del microscopio
Peso del conjunto de referencia	1,5 kg
Empaque individual de referencia	26 x 18 x 16 cm
Peso bruto individual de referencia	1,6 kg
Embalaje de transporte	20 kits por caja

PARAMETRO	DETALLE
Origen	Guangdong, China
Uso del microscopio	Solo con fibra desconectada y sin emisión óptica
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Microscopio óptico de 400 aumentos con enfoque manual.
Interfaces de 1,25 y 2,5 mm para conectores LC / SC / FC / ST compatibles.
Dos plumas One Click y cassette de limpieza en seco con núcleo reemplazable.
50 toallitas sin pelusa y 100 hisopos de cada medida.
Bolsa portátil de poliéster y funda independiente para el microscopio.
Conjunto de inspección y limpieza para instalación y mantenimiento FTTH / FTTx.

APLICACIONES

Inspección de conectores | Examen de polvo, residuos y daños visibles en las caras terminales antes de conectar.
Inspeccionar, limpiar y reinspeccionar | Verificación visual del conector antes y después del proceso de limpieza.
Instalación y mantenimiento FTTH / FTTx | Preparación de conexiones ópticas durante instalaciones y servicios de campo.
Redes empresariales y centros de datos | Mantenimiento de conectores y latiguillos ópticos con herramientas organizadas en una sola bolsa.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 bolsa portátil para herramientas
1 microscopio de inspección 400X con interfaces de 1,25 y 2,5 mm
1 funda independiente para el microscopio
1 cassette limpiador de conectores
1 pluma limpiadora One Click de 1,25 mm
1 pluma limpiadora One Click de 2,5 mm
1 soplador de aire manual
1 cepillo de limpieza
50 toallitas sin pelusa
1 botella para alcohol vacía; líquido no incluido
100 hisopos de limpieza de 1,25 mm
100 hisopos de limpieza de 2,5 mm

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant