

Conector DC Macho 5.5 x 2.1 mm con Terminales de Tornillo, Bolsa de 10

Accesorios para CCTV / Conectores DC

Conector DC KONGIA macho 5.5 x 2.1 mm con dos bornes de tornillo, instalación sin soldadura y capacidad de referencia de hasta 6 A a 12 Vcc. Bolsa de 10 piezas.



KG-DC-ST-M10

Tipo
Conector DC macho con terminales de tornillo

Interfaz
5.5 mm de diámetro exterior x 2.1 mm de contacto interior

Tensión nominal de referencia
12 Vcc

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-DC-ST-M10
Tipo	Conector DC macho con terminales de tornillo
Interfaz	5.5 mm de diámetro exterior x 2.1 mm de contacto interior
Tensión nominal de referencia	12 Vcc
Corriente máxima de referencia	6 A
Terminación	Dos bornes de tornillo, sin soldadura
Polaridad	Configurable mediante cableado; centro positivo recomendado para CCTV
Dimensiones aproximadas por pieza	1.5 x 0.55 x 0.5 in (38.1 x 14 x 12.7 mm)
Uso	Baja tensión, interior o caja protegida
Unidad comercial	10 piezas individuales en bolsa PE transparente
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Macho / DC 5.5 x 2.1 mm

Dos terminales de tornillo marcados + / ?

Instalación sin soldadura

12 Vcc nominales

Corriente máxima de referencia: 6 A

Dimensiones aproximadas: 38.1 x 14 x 12.7 mm

Polaridad configurable según cableado

10 piezas individuales por bolsa

Garantía limitada KONGIA de 5 años

APLICACIONES

CCTV y videovigilancia | Alimentación de cámaras, DVR/NVR y accesorios compatibles.

Iluminación LED | Conexiones de baja tensión con interfaz DC 5.5 x 2.1 mm.

Control de acceso | Adaptación y mantenimiento de equipos de 12/24 Vcc compatibles.

Servicio técnico | Terminaciones rápidas, extensiones y sustituciones en interior o dentro de una caja protegida.

PRESENTACION Y EMPAQUE

10 piezas individuales del conector macho en bolsa PE transparente con etiqueta KONGIA; no son 10 pares ni 100 piezas. Etiqueta: KONGIA / KG-DC-ST-M10 / Terminales de tornillo / MACHO / 5.5 x 2.1 mm / 10 PCS / LOT / fecha / QC / país de origen.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años. No cubre daños por sobrecarga, inversión de polaridad, humedad, instalación incorrecta, modificación o desgaste normal.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant