

Rastreador digital de red Pro actualizado / Sin interferencias / Protección PoE / Volumen ajustable

Instalaciones Profesionales / Herramientas de red

Versión Pro actualizada con señal digital, rastreo sin interferencias, protección contra daños eléctricos por PoE y volumen ajustable. Localiza cables de red y telefonía, verifica el orden de los hilos y detecta circuitos abiertos o cortocircuitos. Precio por kit completo.



RASTREADOR DIGITAL DE RED
Pro · Sin interferencias · Protección PoE
 Volumen ajustable · RJ45 / RJ11 · 3 años

KG-NT-WT-100 Pro

KG-NT-WT-100 Pro

Tipo

Rastreador digital de cables de red, versión Pro actualizada

Rastreo

Señal digital sin interferencias

Protección PoE

Protección contra daños eléctricos; tensión de protección hasta 60 V

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-NT-WT-100 Pro
Tipo	Rastreador digital de cables de red, versión Pro actualizada
Rastreo	Señal digital sin interferencias
Protección PoE	Protección contra daños eléctricos; tensión de protección hasta 60 V
Distancia máxima	Hasta 3 km de longitud de línea compatible
Puertos	RJ45, RJ11 y conexión con pinzas caimán
Funciones	Rastreo, continuidad, circuitos abiertos/cortocircuitos y secuencia 1-8 + G
Volumen	Ajustable mediante control lateral del receptor
Salida de auriculares	3.5 mm
Alimentación	2 baterías de 9 V, una para el emisor y otra para el receptor
Corriente máxima del emisor	<=10 mA
Corriente máxima del receptor	<=30 mA
Salida de señal	8 Vp-p

PARAMETRO	DETALLE
Dimensiones del emisor	126 x 49 x 34 mm
Dimensiones del receptor	175 x 42 x 27 mm
Peso del emisor	60 g
Peso del receptor	72 g
Carcasa	Plástico ABS; color naranja KONGIA
Etiquetas	Azul marino con identidad KONGIA
Unidad de venta	Kit completo, accesorios incluidos
Garantía	3 años

BENEFICIOS CLAVE

Versión Pro actualizada con señal digital
Rastreo sin interferencias ni ruido de fondo
Protección contra daños eléctricos por PoE
Volumen del receptor ajustable mediante control lateral
Rastreo de cables de red y telefonía mediante RJ45 / RJ11
Comprobación de secuencia de hilos 1-8 y G
Pruebas de continuidad, circuito abierto y cortocircuito
Salida de auriculares de 3.5 mm y linterna
Hasta 3 km de distancia de rastreo en línea compatible
Dos baterías de 9 V, una por unidad
Carcasa y etiquetas personalizables con identidad KONGIA
Garantía KONGIA de 3 años

APLICACIONES

Identificación en racks y paneles | Localizar el extremo correcto de un cable de red entre varios tendidos.
Mantenimiento de telefonía | Identificar líneas compatibles mediante RJ11 y comprobar la continuidad.
Verificación antes de la puesta en servicio | Comprobar la secuencia 1-8 y G y localizar circuitos abiertos o cortocircuitos.
Trabajo en entornos ruidosos | Ajustar el volumen de recepción y utilizar auriculares cuando sea necesario.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Precio por kit completo, con todos los accesorios incluidos. Contenido: Transmisor x1; receptor x1; manual de usuario x1; cable con pinzas caimán x1; cable adaptador RJ11 x1; cable adaptador RJ45 x1; caja de almacenamiento x1; caja de empaque x1; auriculares x1; baterías de 9 V x2.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 3 años.