

طقم أدوات لتنظيف الألياف البصرية، مع قلم One Click بمقاس 1.25/2.5mm وصندوق تنظيف

الألياف البصرية · أدوات الألياف البصرية

طقم KONGIA محمول مع أقلام One Click بمقاس 1.25 mm و 2.5 mm، وعلبة تنظيف جاف و50 مناديل و100 مسحات لكل مقاس. يتضمن حقيبة ومنفاخًا وفرشاة وزجاجة فارغة.



KG-FT-CLK-BASIC

العلامة التجارية
KONGIA

النوع
طقم تنظيف وجه نهاية الألياف الضوئية

التكوين
10 فئات من الأدوات والمواد الاستهلاكية

نظرة عامة على المنتج

يجمع KONGIA KG-FT-CLK-BASIC بين أقلام One Click بقياسي 1.25 mm و 2.5 mm وخرطوشة تنظيف جاف وملحقات لصيانة الوجوه الطرفية لموصلات الألياف البصرية. تنظم الحقيبة المحمولة الأدوات والمواد الاستهلاكية لأعمال FTTH/FTTx ولوحات التوزيع وشبكات المؤسسات.

القلم بقياس 1.25 mm لواجهات LC/MU؛ والقلم بقياس 2.5 mm لواجهات SC/FC/ST. يتضمن الطقم 50 مناديل خالية من الوبر ومقاسين من أعواد التنظيف بعدد 100 وحدة من كل مقاس. تُورد الزجاجاة فارغة: الكحول غير مرفق.

طقم أدوات تنظيف ألياف بصرية يتضمن قلم تنظيف One Click بقياس 1.25/2.5mm وعلبة تنظيف ومجموعة أدوات تنظيف الألياف.

المزايا الرئيسية

- قلمان من One Click: 1,25 mm و 2,5 mm.
- كاسيت تنظيف جاف بقلب قابل للاستبدال وأكثر من 550 عملية اسمية.
- 50 مناديل بلا وبر و100 أعواد لكل قياس.
- حقيبة من نسيج البوليستر للتنظيم والنقل.
- يتضمن منفاخًا يدويًا وفرشاة وزجاجة فارغة لاستكمال معدات الصيانة.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KONGIA	العلامة التجارية

المعيار	المواصفة
الطرز	KG-FT-CLK-BASIC
النوع	طقم تنظيف وجه نهاية الألياف الضوئية
التكوين	10 فئات من الأدوات والمواد الاستهلاكية
أقلام One Click	2.5 mm و 1.25 mm
واجهات 1.25 mm	LC / MU
واجهات 2.5 mm	SC / FC / ST
علبة التنظيف	تنظيف جاف؛ قلب قابل للاستبدال
السعة الاسمية لعلبة التنظيف	أكثر من 550 عمليات
مناديل خالية من الوبر	50 وحدات
مسحات 1.25 mm	100 وحدات
مسحات 2.5 mm	100 وحدات
الزجاجة	فارغ؛ الكحول غير مرفق
الحقيبة	نسيج بوليستر ومقبض وحزام
التطبيق	تنظيف FTTx / FTTH وصيانته
الوزن المرجعي للمجموعة	0.8 kg
التعبئة الفردية المرجعية	24 × 13 × 16 cm
الوزن الإجمالي الفردي المرجعي	1.0 kg
تعبئة الشحن	20 أطقم لكل صندوق
المنشأ	غوانغدونغ، الصين

الاستخدامات

تركيب FTTx / FTTH

تنظيف الموصلات قبل توصيل شبكة الوصول أو إعادة توصيلها.

اللوحات وإطارات التوزيع البصري

صيانة واجهات LC و SC و FC و ST باستخدام صيغة التنظيف المناسبة.

شبكات الشركات ومراكز البيانات

تنظيم أدوات تنظيف أسلاك التوصيل والتوصيلات البصرية.

الخدمة الميدانية

نقل الأقلام والكاسيت والمستهلكات في حقيبة واحدة.

التعبئة والمحتويات

- 1 حقيبة أدوات محمولة
- 1 قلم تنظيف One Click بمقاس 1.25 mm
- 1 قلم تنظيف One Click بمقاس 2.5 mm
- 1 كاسيت تنظيف الموصلات
- 1 منفاخ هواء يدوي
- 1 فرشاة تنظيف
- 50 مناديل خالية من الوبر
- 1 زجاجة كحول فارغة؛ السائل غير مشمول
- 100 أعواد تنظيف بمقاس 1.25 mm
- 100 أعواد تنظيف بمقاس 2.5 mm

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنه

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.