

طقم فحص وتنظيف الألياف البصرية بتكبير 400X، مع أقلام One Click بمقاس 1.25/2.5mm

الألياف البصرية · معدات اختبار الألياف ووصلها

طقم KONGIA مع مجهر بصري بتكبير 400X وواجهات 1.25/2.5 mm وأقلام One Click وعلبة تنظيف جاف. يتضمن حقيبة وحافظة المجهر ومواد استهلاكية؛ الزجاج فارغة.



KG-FT-IK-400X

العلامة التجارية
KONGIA

النوع
طقم فحص الألياف الضوئية وتنظيفها

المجهر
فحص وجه النهاية الضوئية، 400X

نظرة عامة على المنتج

يجمع KONGIA KG-FT-IK-400X بين فحص بصري بتكبير 400x وتنظيف الوجوه الطرفية للموصلات في طقم محمول. يتضمن المجهر واجهتي 1.25 و 2.5 mm لموصلات LC و SC و FC و ST المتوافقة، مع تركيز يدوي لفحص الأوساخ والتلف المرئي قبل التوصيل.

تدعم أقلام One Click بقياسي 1.25 و 2.5 mm وخرطوشة التنظيف الجاف سير عمل يتضمن الفحص ثم التنظيف ثم إعادة الفحص. يتضمن الطقم 50 مناديل خالية من الوبر و100 أعواد تنظيف من كل مقاس ومنفاخ هواء يدويًا وفرشاة وزجاجة فارغة. تحمي الحقيبة الرئيسية والحافظة المنفصلة المعدات وتنظمها أثناء النقل.

استخدم المجهر فقط مع فصل الليف وعدم وجود انبعاث بصري؛ لا تنظر إلى ليف نشط.

المزايا الرئيسية

- مجهر بصري بتكبير 400 مع تركيز يدوي.
- واجهتا 1,25 و 2,5 mm لموصلات LC / SC / FC / ST المتوافقة.
- قلمان One Click وكاسيت تنظيف جاف بقلب قابل للاستبدال.
- 50 مناديل بلا ووبر و100 أعواد لكل قياس.
- حقيبة بوليستر محمولة وجراب مستقل للمجهر.
- مجموعة فحص وتنظيف لتركيب وصيانة FTTH / FTTx.

المواصفة	المعيار
KONGIA	العلامة التجارية
KG-FT-IK-400X	الطراز
طقم فحص الألياف الضوئية وتنظيفها	النوع
فحص وجه النهاية الضوئية، 400X	المجهر
ضبط يدوي	التركيز
2.5 mm و 1.25 mm	واجهات المجهر
ST / FC / SC / LC، حسب الواجهة	موصلات المجهر المتوافقة
2.5 mm و 1.25 mm	أقلام One Click
LC / MU	قلم 1.25 mm
SC / FC / ST	قلم 2.5 mm
تنظيف جاف؛ قلب قابل للاستبدال	علبة التنظيف
أكثر من 550 عمليات	السعة الاسمية لعلبة التنظيف
50 وحدات	مناديل خالية من الوبر
100 بقياس 1.25 mm و 100 بقياس 2.5 mm	مسحات التنظيف
منفاخ هواء يدوي وفرشاة وزجاجة فارغة	الملحقات
غير مشمول	سائل التنظيف
حقيبة بوليستر وحافظة مجهر	النقل
1.5 kg	الوزن المرجعي للمجموعة
26 × 18 × 16 cm	التعبئة الفردية المرجعية
1.6 kg	الوزن الإجمالي الفردي المرجعي
20 أطقم لكل صندوق	تعبئة الشحن
غوانغدونغ، الصين	المنشأ
فقط مع فصل الليف وعدم وجود انبعاث ضوئي	استخدام المجهر
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

فحص الموصلات

فحص الغبار والبقايا والتلف المرئي في الوجه النهائي قبل التوصيل.

الفحص والتنظيف وإعادة الفحص

تحقق بصري من الموصل قبل التنظيف وبعده.

تركيب وصيانة FTTx / FTTH

تحضير التوصيلات البصرية أثناء التركيبات والخدمة الميدانية.

شبكات الشركات ومراكز البيانات

صيانة الموصلات البصرية وأسلاك التوصيل بأدوات منظمة في حقيبة واحدة.

التعبئة والمحتويات

- 1 حقيبة أدوات محمولة
- 1 مجهر فحص 400X بواجهات 1.25 mm و 2.5 mm
- 1 حقيبة منفصلة للمجهر
- 1 كاسيت تنظيف الموصلات
- 1 قلم تنظيف One Click بمقاس 1.25 mm
- 1 قلم تنظيف One Click بمقاس 2.5 mm
- 1 منفاخ هواء يدوي
- 1 فرشاة تنظيف
- 50 مناديل خالية من الوبر
- 1 زجاجة كحول فارغة؛ السائل غير مشمول
- 100 أعواد تنظيف بمقاس 1.25 mm
- 100 أعواد تنظيف بمقاس 2.5 mm

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنه

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.