منظم كابلات معدني بغطاء، 12 فتحة / 24 موضعًا، مقاس 19 بوصة وارتفاع 1U

الرفوف والطاقة · إدارة الكابلات

قناة معدنية أفقية مع غطاء لتوجيه كابلات التوصيل أمام لوحات التوصيل والمبدلات بمقاس 19 بوصة. تفصل 12 فتحة و24 موضع توجيه مخارج الكابلات ضمن ارتفاع مدمج .1U

KG-CM-DCT-24P-1U

التثبيت
أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة

ارتفاع الرف
1U

التكوين
12 فتحات / 24 مواضع توجيه

نظرة عامة على المنتج

مجرى معدني أفقي بغطاء لتوزيع كابلات التوصيل أمام لوحات التوصيل والمحوّلات بعرض 19 بوصة. تفصل فتحاته 12 ومواضع التمرير 24 المخارج ضمن شكل 1U مدمج.

يوفر عمقه التقريبي 73 mm مسارًا محددًا لتوجيه الكابلات إلى جوانب الراك. توزع الفتحات التفرعات دون تركيزها في نقطة واحدة؛ ويوفر الغطاء تشطيبًا أماميًا منظمًا ويتيح الوصول إلى المسار أثناء العمل.

اختر هذا الطراز لتوزيع بـ 24 مواضع عند الحفاظ على المساحة الرأسية. قبل التركيب، تحقق من المساحة الحرة أمام المعدات وباب الخزانة؛ وتحدد مواضع المنافذ وقطر الكابل المسار الفعلي.

مقارنة بالطراز ذي 48 موضعًا، يستخدم فتحات أقل وتباعدًا محددًا أكبر: .11 mm تصف هذه القيمة شكل الفتحة، وليست أقصى قطر كابل مضمونًا.

التركيب: تحقق من شكل الراك والمساحة الحرة وثبّت اللوحة في الجانبين بعتاد متوافق ووزع الكابلات دون شد الموصلات وتأكد من عدم عرقلة الأبواب والتهوية والتعريفات. راعِ الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء المحدد من الشركة المصنّعة لكل كابل. افحص أسطح التثبيت والتلامس أثناء الصيانة.

المزايا الرئيسية

- 12 فتحات / 24 مواضع لتنظيم مخارج الكابلات.
- شكل 1U لرف بعرض 19 بوصة.
- هيكل معدني أسود وغطاء لواجهة متجانسة.
- أبعاد تقريبية 44 mm × 73 × 483 (العرض × العمق × الارتفاع).

- تباعد الفتحة المبين .11 mm
- يتيح فحص المسار دون فك أجهزة الرف.
- يتضمن براغي تركيب.
- ضمان KONGIA محدود لمدة 5 سنوات.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
SKU	KG-CM-DCT-24P-1U
التثبيت	أفقي، لرف بمقاس 19 بوصة
ارتفاع الرف	1U
التكوين	12 فتحات / 24 مواضع توجيه
المادة	معدن
اللون	أسود
الأبعاد التقريبية (العرض × العمق × الارتفاع)	483 × 73 × 44 mm
تباعد الفتحات المحدد	11 mm
المسافة التقريبية بين مراكز التثبيت	464 mm
الملحقات	براغي تركيب مرفقة
وحدة البيع	1 قطعة
الضمان	5 سنوات
نوع المنتج	ملحق سلبي لإدارة الكابلات
تصميم التوجيه	مجرى أفقي مشقوق بغطاء
الوصول إلى الكابل	فتح الغطاء للتركيب والصيانة
الوظيفة	توزيع كابلات التوصيل وتنظيمها؛ دون موصلات كهربائية
مكان الاستخدام	داخلي، داخل رف أو خزانة محمية
معايير الاختيار	المساحة الحرة وقطر الكابل والمسار ونصف قطر الانحناء
سعة الملء	حسب الكابل والمسار؛ لم يُعلن أقصى عدد للكابلات
الصيانة	فحص المثبتات والتنظيف وفحص غلاف الكابل

الاستخدامات

لوحات توصيل 24 منفذًا
وزّع كابلات التوصيل حسب المنطقة ووجّهها نحو المنظّم الرأسي أو الجهاز المقصود، مع تجنب التقاطعات أمام الملصقات.

محوّلات الوصول
حدد مسارات جانبية للتوصيلات وأبقِ المؤشرات مرئية والموصلات سهلة الوصول.

خزائن المكاتب والمتاجر

نظّم توصيلات الصوت والبيانات وكاميرات IP داخل رف 19 بوصة دون تخصيص أكثر من 1U للمنظّم.

الصيانة والتوسعة

افتح المجرى لإضافة كابل توصيل أو إزالته أو تعريفه، ثم أعد الغطاء دون ضغط الكابلات.

التعبئة والمحتويات

1 منظم KONGIA KG-CM-DCT-24P-1U، مع مسامير تركيب مشمولة. يُباع بالقطعة؛ الكابلات ومعدات الشبكة غير مشمولة. احمِ التشطيب أثناء النقل وتحقق من حالة المنتج قبل التركيب. احتفظ بمعرّف SKU لاستبدالات مستقبلية.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.