

أداة يدوية رمادية قابلة للضبط لتعرية وقطع كابلات الشبكة، مقاس 3.2-6 mm

التركيبات الاحترافية · أدوات الشبكات

أداة تعرية أسلاك رمادية بوظيفتين، مع مقبض ضبط العمق وشفرة قطع مدمجة. لتجهيز كابلات الشبكة والهاتف بمقاس 3.2-6 mm. ضمان لمدة 5 سنوات.



KG-NT-ST-KC1629

النوع

أداة يدوية لتقشير الأسلاك وقطعها بمقبض ضبط

الوظائف

تقشير الغلاف وقطع الموصل الكهربائي النحاسي

نطاق التعرية

قطر خارجي 3.2-6 mm

نظرة عامة على المنتج

أداة KONGIA يدوية لتقشير الأسلاك وقطعها لتجهيز كابلات الشبكة والهاتف. يضبط المقبض عمق شفرة التقشير ليناسب قطر الكابل وسماكة غلافه؛ تشدّب الشفرة المركزية الموصلات الكهربائية النحاسية قبل الإنهاء.

يتضمن الجسم البلاستيكي الرمادي أدلة دعم وزنبرك إرجاع. طولها 110 mm ووزنها الصافي التقريبي 38 g يسهّلان حملها في طقم الفني. تدعم الكابلات المستديرة أو المسطحة الملائمة للأدلة؛ نطاق التقشير المعلن 3.2 إلى 6 mm.

للكابلات المستديرة، اضبط الشفرة أولاً على عينة، ثم حز الغلاف بالتدوير اليدوي وأزل القسم المقطوع. تحقق من بقاء عزل الموصلات الكهربائية الداخلية سليماً. اعمل مع فصل الكابل وتحقق من الإنهاء بجهاز اختبار مناسب. تجهّز هذه الأداة الكابل؛ ولا تكبس الموصلات.

المزايا الرئيسية

- وظيفتان: تقشير الغلاف وقطع الموصلات
- مقبض لضبط عمق الشفرة
- مدى تقشير 3.2-6 mm
- أدلة للكابلات الدائرية أو المسطحة المتوافقة
- شفرة مركزية من فولاذ الأدوات
- نابض إرجاع وهيكّل بلاستيكي خفيف
- طول 110 mm ووزن صافيّ نحو 38 g
- ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
أداة يدوية لتقشير الأسلاك وقطعها بمقبض ضبط	النوع
تقشير الغلاف وقطع الموصل الكهربائي النحاسي	الوظائف
قطر خارجي 3.2-6 mm	نطاق التعرية
كابلات شبكة وهاتف؛ كابلات مستديرة أو مسطحة متوافقة مع الأدلة	الكابلات
عمق شفرة قابل للضبط بالمقبض	الضبط
فولاذ أدوات	مادة الشفرة
بلاستيك	مادة الجسم
رمادي بمقبض أسود	اللون
110 × 51 × 17 mm	الأبعاد التقريبية
10 × 13 mm	أبعاد الشفرة
38 g	الوزن الصافي التقريبي
58 g	الوزن التقريبي مع التعبئة
يدوي، مع زنبرك إرجاع	التشغيل
1 أداة في عبوة فردية مع بطاقة	حجم العبوة
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

تجهيز وصلة LAN

أزل غلاف الكابلات المتوافقة قبل ترتيب الأزواج وإنهاء قابس أو مقبس RJ45.

هاتف وكابل معياري

جهّز الكابلات المسطحة أو المستديرة الملائمة للدليل لإنهاءات الصوت.

صيانة مقبس شبكة

شدّب النهايات التالفة وأعد تجهيز الكابل قبل استبدال الموصل.

كابلات كاميرا IP

جهّز نهاية كابل شبكة متوافق قبل الإنهاء واختبار الوصلة.

ورشة وتدريب

تدرب على ضبط العمق على عينات وتحقق بصريًا من عدم تلف العزل الداخلي.

التعبئة والمحتويات

يشمل 1 أداة KONGIA يدوية لتجريد الأسلاك وقطعها. تغليف فردي مع بطاقة. الكابلات والموصلات والحقيبة المعروضة في المشاهد غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.